



LUMiNODE SSR-500

Objednávací kód: SSR500

LUMiNODE SSR-500 zopne relé na základe príkazu, ktoré prijíma cez existujúce elektrické vedenie. Detekuje aj chybu lampy na základe špecifikovanej meranej tolerancie vybraných parametrov (prúd, účinník, ...). LUMiNODE SSR-500 prijíma príkazy cez fázu L a zopína vo fáze Lx. Lx je možné pripojiť k L (ak chcete prepnúť na rovnakú fázu, ktorá sa používa na komunikáciu), alebo môžete pripojiť aj na ďalšie fázy (Luminodes sú galvanicky oddelené).

Vlastnosti

- ✓ Obojsmerná powerline komunikácia QM-50-SSI3
- ✓ Umožňuje nielen zapnutie/vypnutie, ale aj detekovanie chybnej lampy
- ✓ Jeden modul pre viac lúčov pričom sa nesmie presiahnuť max. spínací príkon Lxout 500 W
- ✓ Vysoké IP krytie
- ✓ Nastavenie parametrov pre diagnostiku prostredníctvom riadiacej aplikácie SLM (napätie, prúd, účinník, činný výkon, jalový výkon..)

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Spotreba	1,3 W
Komunikačné rozhranie	Obojsmerná QM-50-SSI3
Max. spínací príkon na Lxout	500 W
Trieda ochrany	II.
IP krytie	IP65
Rozmery (DxŠxV)	123x70x16,5 mm
Hmotnosť	220 g
Pracovná teplota	-30 °C ~ +50 °C
Skladová teplota	+80 °C
Normy	EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61 547, EN 61 000-3-3